

ECR18PLUS



- Tensión de alimentación: 127-220 Vc.a. - 60 Hz - 12 Vc.c. Batería.
 - Consumo: 11 W (ECR-18i Plus) y 8 W (ECR-18 Plus).
 - Tensión del cargador de batería: 13,8 Vc.c. +5% (pulsativo).
 - Tensión de salida en abierto: 18000 Volts +/- 10% (ver ítem 5.2).
 - Energía pulso de salida: < 0,5 J (ECR-18 Plus) y 4 J (ECR-18i Plus).
 - Duración del pulso de salida: 100 μ s.
 - Frecuencia del pulso de salida: 0,83 Hz, 50 pulsos por minuto (ECR-18i Plus).
 - 1 Hz, 60 pulsos por minuto (ECR-18 Plus).
 - Dimensiones: 295 x 235 x 120 mm.
 - Peso bruto (sin batería): 800 g.
 - Corriente de salida con carga de 500 Ω : 2,8 A.
 - Corriente máxima proporcionada por la salida de sirena (SIR): 200 mA (ver ítem 8.1).
 - Corriente máxima proporcionada por la salida auxiliar (+): 300 mA.
 - Se recomienda la utilización de batería sellada 12 Vc.c / 7 Ah para la alimentación en caso de que falte energía eléctrica (los electrificadores no incluyen batería).
- Estas características obedecen a la norma IEC 60335-2-76.
- Este manual contiene toda la información necesaria para la correcta instalación de este sistema de seguridad.